

電圧一覧

■ACパワーモータ

系列	型式	モータ電圧		BR ブレーキ電圧		EC 電磁式フリークラッチ電圧	
		単相	3相	単相	3相	単相	3相
φ38系列	PM380AS	*100V.110V.**115V.	*200V.220V.**230V.	*100V.	*200V.220V.**230V.		
	PM380AU		*200V.				
φ42.7系列	PM427AS	*100V.110V.**115V.	*200V.220V.**230V.	*100V.	*200V.220V.**230V.		
	PM427AU		*200V.				
φ48.6系列	PM486BS	*100V.110V.115V. 120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.	*100V.110V.115V. 120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.		
	PM486BU		*200V.220V.230V. 240V.				
φ50系列	PM500BS	*100V.110V.115V. 120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.	*100V.110V.115V. 120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.		
	PM500BU		*200V.220V.230V. 240V.				
φ57系列	PM570AS	*100V.110V.115V. **120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.	*100V.110V.115V. **120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.	*100V.115V.200V. **220V.230V.	*200V.**220V. 230V.
	PM570BP		*200V.220V.		*200V.220V.		
	PM570AU		*200V.220V.230V. 240V.				*200V.**220V. 230V.
φ60.5系列	PM605AS	*100V.110V.115V. **120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.	*100V.110V.115V. **120V.200V.220V. 230V.240V.	*200V.220V.230V. 240V.	*100V.115V.200V. **220V.230V.	*200V.**220V. 230V.
	PM605BP		*200V.220V.		*200V.220V.		
	PM605AU		*200V.220V.230V. 240V.				*200V.**220V. 230V.
テーパー 小径 φ42.7 系列	PMT42YS		*200V.220V.**230V.				
	PMT42AS		*200V.220V.230V. 240V.				
	PMR42BS		*200V.220V.230V. 240V.				
φ76.3系列	PM763BS		*200V.220V.240V.		*200V.220V.		

■ACモータプーリ

系列	型式	モータ電圧		BR ブレーキ電圧	
		単相	3相	単相	3相
φ76.3系列	PM763BS		*200V.220V.240V.		*200V.220V.

- \*は各製品の標準電圧です。
- \*\*は周波数60Hzのみで使用可能な電圧です。
- 電圧は±10%の範囲でお使いいただけます。

イントロ  
ダクション

AC  
パワー  
モータ

資料

コンベヤ  
用途別選定

ご採用  
事例

ご注文  
方法

φ38

φ42.7

φ48.6

φ50

φ57

φ60.5

φ76.3

テーパー

モータ  
プーリ

各種  
オプション

選定方法

設計上の  
ご注意

配線図

電圧一覧

製作可能  
寸法