

中量用  $\varnothing$ 48.6 滾筒

- 管 徑 /  $\varnothing$ 48.6
- 壁 厚 / t1.4
- 軸 徑 /  $\varnothing$ 12
- 電 源 / AC交流電源
- 材 質 / STKM12
- 表面處理 / 鍍鋅



## 內置電機

## · 標準電動滾筒BS:

連續運轉，間歇運轉均適用。間歇運轉最短時間間隔為3秒ON，2秒OFF。10秒以上的間隔時間請選用積放式（BU）的滾筒。

## · 積放式電動滾筒BU:

電動滾筒是高電阻低電流的設計，即使連續運轉馬達也不會燒壞。起動扭矩，起動動力與標準型相比更低。可連續、無間歇運轉。

## 滾筒尺寸: PM486BS/BU



200mm

| 長度尺寸 (mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 重 量 (kg)  | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9  |
| 彈簧固定軸     | ×   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○    |

- 最短長度200mm以上。
- 框架內徑，孔徑等因廠商不同可能有變化。
- 框架與滾筒之間至少需要2~5mm間隙。

## 例:

PM486BS - 10 - 300 - 3 - 200 - BR  
型式 速度 長度 電壓 特殊規格

速 度: 5,10,15,20,30,40,50  
長 度: mm  
電 壓: AC1/220V、3/200V、220V等。  
其他電壓請另行諮詢。

固 定 夾 具: 型號: No.A-200-S (1副) (規格/尺寸見47頁)  
特 殊: 軸的形狀，包膠，內置剎車，防水，防塵及傳動方式等可另行選配

## 特性一覽:

## 3相200V/50HZ

## PM486BS

| 速度 | 周速度<br>(m/min) | 起動力(N) |      | 扭矩(N·m) |      | 電流(A) |      |      | 輸出<br>(W) | 輸入<br>(W) |
|----|----------------|--------|------|---------|------|-------|------|------|-----------|-----------|
|    |                | 額定     | 搬送   | 額定      | 搬送   | 無負荷   | 額定   | 起動   |           |           |
| 5  | 4.1            | 13.2   | 89.7 | 0.32    | 2.18 | 0.07  | 0.07 | 0.08 | 1.8       | 13.0      |
| 10 | 8.6            | 7.4    | 51.9 | 0.18    | 1.26 |       |      |      |           |           |
| 15 | 13.6           | 4.9    | 32.9 | 0.12    | 0.80 |       |      |      |           |           |
| 20 | 17.2           | 8.6    | 33.7 | 0.21    | 0.82 | 0.05  | 0.05 | 0.10 | 3.9       | 11.0      |
| 30 | 27.1           | 5.3    | 21.4 | 0.13    | 0.52 |       |      |      |           |           |
| 40 | 33.0           | 4.5    | 17.7 | 0.11    | 0.43 |       |      |      |           |           |
| 50 | 43.1           | 3.3    | 13.6 | 0.08    | 0.33 |       |      |      |           |           |

## 3相200V/50HZ

## PM486BU

| 速度 | 周速度<br>(m/min) | 起動力(N) |      | 扭矩(N·m) |      | 電流(A) |      |      | 輸出<br>(W) | 輸入<br>(W) |
|----|----------------|--------|------|---------|------|-------|------|------|-----------|-----------|
|    |                | 額定     | 搬送   | 額定      | 搬送   | 無負荷   | 額定   | 起動   |           |           |
| 5  | 3.7            | 14.0   | 63.4 | 0.34    | 1.54 | 0.07  | 0.07 | 0.07 | 1.4       | 15.0      |
| 10 | 7.8            | 8.2    | 37.9 | 0.20    | 0.92 |       |      |      |           |           |
| 15 | 12.2           | 5.3    | 23.9 | 0.13    | 0.58 |       |      |      |           |           |
| 20 | 16.2           | 6.2    | 21.0 | 0.15    | 0.51 | 0.03  | 0.03 | 0.05 | 2.0       | 7.0       |
| 30 | 25.5           | 3.7    | 13.2 | 0.09    | 0.32 |       |      |      |           |           |
| 40 | 31.0           | 3.3    | 11.1 | 0.08    | 0.27 |       |      |      |           |           |